

No. 1AT/Safety/Safety Circular-6/JU/2023/06 दिनांक 12.06.2023

हथी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा प्रबन्धक, गार्ड मास्टर, वरि.सेवक इंजीनियर (रेल एच), वरि.सेवक इंजीनियर (संवेत), वरि.सेवक इंजीनियर (दूरसंचार), वरि.सेवक इंजीनियर (संचालन व मान) मुख्य संचालक मुख्य निबंधक (विजनी), मुख्य निबंधक फील्ड, मुख्य निबंधक कंट्रोल सॉफ्टवेयर, मुख्य निबंधक (दूरसंचार), मुख्य निबंधक (विजनी), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक क्राउन जोधपुर, जैमनगर, मेडतारोड, वाडमेर व समदही, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी

मंडल संरक्षा परिपत्र - 08/2023

विषय : शंटिंग कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानिया।

1. शंटिंग कार्य का नियंत्रण रथाई सिगनल, शंट-सिगनल, हैंड सिगनल, मौखिक निर्देश एवं टी-806 (शंटिंग आदेश) के द्वारा किया जाना चाहिये। शंटिंग संचालन की विधि साधारण एवं सहायक नियम एवं स्टेशन संचालन नियमों के अनुसार की जानी चाहिये।
2. शंटिंग कार्य के लिए सिगनलों के संकेत या लाइन सेट होने के बारे में लोको पायलट/शंटर को बॉकी-टॉकी रोट पर आर आर आई टॉवर या कैबिन या पैनल पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निर्देश नहीं देने चाहिये।
3. जिस स्टेशन/यार्ड में शंटिंग जमादार नहीं है वहाँ शंटिंग का पर्यवेक्षण गार्ड के द्वारा किया जायेगा।
4. स्टेशन मास्टर/गार्ड/लोको पायलट शंटिंग के नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. जिस लाइन पर गाड़ी की शंटिंग की जा रही हो उसके सभी प्वाइंट राही लगे हुए व फेसिंग प्वाइंट लॉक होने चाहिये।
6. जिस गाड़ी का शंटिंग किया जा रहा हो उसके लिए नियमानुसार बतायी गयी गति का पालन किया जाना चाहिये तथा लोड को जोड़ते समय बम्प नहीं लगाना चाहिये।
7. सवारी गाड़ी की शंटिंग में इंजन को/लोड को जोड़ने से पूर्व 20 मीटर दूर खड़ा करना चाहिये व उसके पश्चात् सावधानीपूर्वक जोड़ना चाहिये।
8. शंटिंग के रास्ते में कोई समपात फाटक पड़ता हो तो उसे बंद एवं लॉक करवा देने की जिम्मेदारी शंटिंग के प्रगारी रेल सेवक की होगी।
9. जिस गाड़ी की शंटिंग की जा रही हो उसके हॉज पाइप व कपलिंग लटके हुए नहीं होने चाहिये।
10. शंटिंग के दौरान राक्षस रेल कर्मचारी अपने हैंड सिगनलों के संकेतों के द्वारा लोको पायलट से शंटिंग कार्य करवायेगा।

11. कोहरे या सिगनल की विफलता के समय शंटिंग के दौरान विशेष सावधानी रखें।
12. इसी तरह सिक या डेगेज रैगनों की शंटिंग में लोको पायलट व गार्ड गली गांति जॉब कर सावधानी से शंटिंग करेंगे।
13. शंटिंग के दौरान शंटिंग रटाफ को स्टेशन संचालन नियमों में वर्णित नियमों की पूर्ण पालना करनी चाहिये।
14. शंटिंग संचालन के दौरान कॉरा ओवर को साफ रखना चाहिये। कॉरा ओवर को साफ रखने की जिम्मेदारी शंटिंग कार्य करने वाले कर्मचारियों की होगी।
15. शंटिंग के दौरान लोड, टिम्बे या रैगनों से फाउलिंग मार्क को अवरोधित न करें। फाउलिंग मार्क साफ रखें।
16. शंटिंग के दौरान निर्धारित पर्याप्त निर्वात या एअर प्रेशर बनाकर ही शंटिंग कार्य करें। जिससे लोड कंट्रोल में रहेगा।
17. स्टेशन यार्ड स्टाफ यह सुनिश्चित करें कि सभी नॉन इंटरलॉक कॉंटों पर कोटर बोल्ट उपलब्ध है। शंटिंग कर्मचारियों के पास हाथ ताले उपलब्ध है।
18. नॉन इंटरलॉक यार्ड में शंटिंग के दौरान कॉंटों को क्लैम्प/कोटर बोल्ट लगाकर हाथ तालित करने चाहिये।
19. सुनिश्चित करना चाहिये कि स्टेशन यार्ड में शंट सिगनल एसपीआई (शंटिंग परमिट इंडीकेटर), प्वाइन्ट इंडीकेटर, ट्रेम इंडीकेटर तथा दूसरे संकेत सही कार्य कर रहे हैं।
20. शंटिंग कार्य के लिए सभी प्रकार के सिगनलों के संकेतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
21. शंटिंग के दौरान आर आर आई टॉवर, कैबिन तथा इंजन के पायदान पर चढ़ कर शंटिंग के लिए हाथ संकेत नहीं बताने चाहिये।
22. लोको पायलट को हैंड सिगनल, इंजन के पास से दिखाये जाने चाहिये।
23. सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य नियम 5.13, 5.14 सहायक नियम 5.13 (1) से 5.13 (18) तथा 5.14 (1) से 5.14 (3) का भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
24. मंडल के CLJ अपने नामित LP/ALP/LPS को लोको में कैब / कंट्रोल स्टैंड बदलना, लोको को सिक्कोर करना, हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक इत्यादि के बारे में फाउलिंग करें।
25. जब कभी लोको को लोड से अलग करते समय BP एंगल फॉक बंद करने की आवश्यकता हो तब LT स्विच को टेस्ट पर करने के बाद Lead पर करना सुनिश्चित करें।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिसिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ.म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनाार्थ